Secvest Funk-Notrufsender

Art.-Nr. FUAT50000

- Zum schnellen Absetzen eines Notrufs (Pflege- oder Überfallnotruf bzw. medizinischer Notruf)
- Klein und handlich
- Strahlwassergeschützt (IP65)
- Befestigung an Arm, Gürtel oder um den Hals

Mehr Sicherheit durch einen persönlichen Notruf
Der Secvest Funk-Notrufsender macht Ihre Secvest Funkalarmanlage zu einer Notrufzentrale: Per Knopfdruck setzen Sie damit einen medizinischen Notruf oder einen Überfallalarm über Ihre Funkalarmzentrale ab. Der leichte und kleine Handsender passt in jede Tasche und lässt sich so bequem mitführen. Ein Knopfdruck genügt und über das integrierte Wählgerät der Secvest kann je nach Einstellung ein Notruf an eine vordefinierte Nummer (z. B. eines Familienmitglieds) oder eine Leitstelle abgesetzt werden.

Leicht im Gebrauch und mit langer Batterielebensdauer
So ermöglicht der Notrufsender in Kombination mit der Alarmanlage auch älteren oder pflegebedürftigen Menschen ein sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden. Befestigen lässt sich der Funk-Notrufsender entweder an einem Armband, am Gürtel oder aber Sie tragen ihn um den Hals. Der Sender ist gegen Strahlwasser (Schutzklasse IP65) geschützt und kann daher auch unter der Dusche getragen werden. Mit entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Notrufsender eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren.

© 2014 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Secvest Funk-Notrufsender

Art.-Nr. FUAT50000

Technische Daten

Batterietyp	Eingelötete 3V Lithium Batterie
Breite	44mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10
Gehäusematerial	ABS
Höhe	32mm
Länge	13mm
Max. Batterielebensdauer	5Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0.01kg
Schutzart IP	65
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II

© 2014 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.