

# Funk-Anzeigemodul

Art.-Nr. FU8403



- 16 Anzeigekanäle, einzeln programmierbar
- Kompatibel mit mechatronischen und Secvest Funk-Öffnungsmeldern
- 2 LEDs für Statusanzeige
- Stand-alone-Lösung zur Statusanzeige verbundener Melder

Über das Funk-Anzeigemodul verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Status der Secvest Melder im Haus. Hier erkennen Sie auf einen Blick, ob ein Melder bzw. ein Fenster offen oder geschlossen ist. Das Modul bietet eine komfortable Statusanzeige für die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und den Secvest Funk-Öffnungsmeldern - bereits im Stand-alone Betrieb ohne Alarmzentrale. Werden die Fenstersicherungen dagegen in Verbindung mit einer Secvest 2WAY betrieben, dient das Modul als sinnvolle Ergänzung: Fenstersicherung und Funk-Öffnungsmelder können parallel in das Anzeigemodul und die Alarmzentrale eingelernt werden.

## Technische Daten

Anzeige	18 LED Statusanzeigen
Breite	135mm
Funkfrequenz	868
Gehäusematerial	ABS
Höhe	220mm
Leistungsaufnahme	5,4
Länge	45mm
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0.52kg
Spannungsversorgung DC	12V
Stromaufnahme	450mA
Umweltklasse	I