ABUS Security-Center

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen
Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist – die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

Alarm und Notruf getrennt möglich
Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

Technische Daten

Batterietyp	3V CR2477N Lithium Batterie
Breite	85mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85mm
Länge	52mm
Max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m

Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0.16kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II

© 2014 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.