

SE1000

AP–Schlüsselschalter

Mit dem Schlüsselschalter aktivieren und deaktivieren Sie Ihre Alarmanlage. Ein einfaches Umdrehen eines Schlüssels ersetzt die Eingabe eines Pin-Codes. So bedienen Sie Ihre Anlage schneller und komfortabler. Neben der Scharf- und Unscharfschalt-Funktion der Alarmanlage (oder einzelner Teilbereiche) können Sie mit dem Schlüsselschalter auch elektronische Geräte (Eingangsbeleuchtung, Garagentor, etc.) ansteuern. Hier stehen Ihnen zwei Schaltkontakte zur Verfügung. Diese können Sie als Dauerkontakt oder als Impulskontakt einstellen. Über die beiden farbigen LEDs wissen Sie immer über den Status der angeschlossenen Geräte bescheid. Sie erkennen beispielsweise, ob die Anlage gerade geschaltet ist. Die Kernziehschutzrosette, der hochwertige Zylinder aus dem Hause ABUS und ein stabiles wetterfestes Gehäuse (IP 55) schützen den Schlüsselschalter vor äußeren Einflüssen. Der Schlüsselschalter ist für Halbzylinder (10/30) ausgelegt. Es gibt ihn sowohl als Aufputz-, als auch als Unterputz-Variante. Die Aufputz-Variante ist mit einem Deckel- und Wandabrisskontakt vor Sabotage geschützt.



Produktbesonderheiten:

- Aktivieren und Deaktivieren per Schlüsseldreh
- Für Aufputzmontage
- Hohe Sicherheit dank Kernziehschutz sowie Deckel- und Wandsabotageschalter
- Robustes Gehäuse

Technische Daten		
Statusanzeige	Ja (2 LED)	
Spannungsversorgung DC	10–15	V
Schutzart IP	55	
Stromaufnahme	2	mA
Länge	55	mm
Breite	117	mm
Höhe	87	mm
Leistungsaufnahme	0,02	
Montageort	Aufputzmontage	
Sabotageüberwachung	Ja	
Gehäusematerial	ABS	

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de