

## Secvest Funk-Überfallsender

Art.-Nr. FU8305



- Zum diskreten Auslösen eines Überfallalarms
- Klein und handlich
- Strahlwassergeschützt (IP65)
- Befestigung an Arm, Gürtel oder um den Hals

Der Secvest 2WAY Funk-Überfallsender ist ein Handmelder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Mit einem Gewicht von 14 Gramm und einer Größe von 44 x 32 x 13 mm passt der Funk-Überfallsender in jede Tasche. Der Sender wird einem bestimmten Benutzer der Secvest zugeordnet. Auch im unscharfen Zustand der Anlage genügt ein Knopfdruck und ein Überfallalarm wird ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen, oder einen stillen Alarm handelt. Befestigen lässt sich der Funk-Notrufsender entweder am Armband oder Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Der Sender ist gegen Strahlwasser (Schutzklasse IP65) geschützt und muss somit auch unter der Dusche nicht abgelegt werden.



# Secvest Funk-Überfallsender

Art.-Nr. FU8305

## Technische Daten

Batterietyp	Eingelötete 3V Lithium Batterie
Breite	44mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	32mm
Länge	13mm
Max. Batteriebensdauer	5Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,01kg
Schutzart IP	65
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II

